

Приведен иллюстративный пример, соответствующий простейшей модели динамики рыночных цен [6]. Кроме того, обсуждаются возможности расширения класса систем, для которых применима используемая методика.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-01-00359) и Программы поддержки ведущих научных школ России.

Список литературы

1. *Кряжмский А.В., Осипов Ю.С.* О моделировании управления в динамической системе // Известия АН СССР, Техническая кибернетика. 1983. № 2. С. 51–60.
2. *Максимов В.И.* Задачи динамического восстановления входов бесконечномерных систем. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2000.
3. *Osipov Yu.S., Kryazhinskiy A.V.* Inverse problems for ordinary differential equations: dynamical solutions. London: Gordon and Breach, 1995.
4. *Оксендаль Б.* Стохастические дифференциальные уравнения. Введение в теорию и приложения. М.: Мир, 2003.
5. *Розенберг В.Л.* Задача динамического восстановления неизвестной функции в линейном стохастическом дифференциальном уравнении // Автоматика и телемеханика. 2007. № 11. С. 76–87.
6. *Litzenberger R.H., Rabinowitz N.* Backwardation in oil future markets: theory and empirical evidence // J. of Finance. 1995. Vol. L, No. 5. P. 166–184.

СИНТЕЗ ОБРАТНЫХ СВЯЗЕЙ В ЗАДАЧЕ СЛЕДЯЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАДАННЫХ ДВИЖЕНИЙ

Е.А. Ружицкая

Гомельский государственный университет им.Ф.Скорины, Советская 104, 246019 Гомель, Беларусь
{ruzhitskaya}@gsu.by

Введение. Исследуется задача осуществления заданных движений динамическими системами. Методами оптимального управления строится алгоритм работы регулятора, который в режиме реального времени вычисляет текущие значения ограниченных обратных связей, с помощью которых замкнутая система устойчиво осуществляет заданное движение. Результаты иллюстрируются на задаче слежения.

1. Постановка задачи. Пусть на промежутке времени $t \geq 0$ динамическая система с управлением описывается уравнением

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad (1)$$

где $x = x(t)$ — n -вектор состояния системы в момент t , $u = u(t)$ — значение скалярного управляющего воздействия, $\text{rank}(b, Ab, \dots, A^{n-1}b) = n$.

Будем считать, что доступные управления ограничены: $|u(t)| \leq L$, $t \geq 0$.

Наряду с уравнением (1) рассмотрим движение на фазовой плоскости

$$x = x_f(t), \quad t \geq 0, \quad (2)$$

заданное кусочно-гладкой функцией $x_f(t)$, $t \geq 0$.

Будем говорить, что движение (2) допустимо (осуществимо), если существует такое допустимое управление $u_f(t)$, $|u_f(t)| \leq L$, $t \geq 0$, что

$$\dot{x}_f(t) = Ax_f(t) + bu_f(t), \quad t \geq 0. \quad (3)$$

Пусть $G \subset R^n$ — область фазового пространства системы (1), внутренность которой содержит движение (2): $x_f(t) \in \text{int}G$, $t \geq 0$.

Определение 1. *Функция*

$$u = u(t, x), \quad x \in G, \quad t \geq 0, \quad (4)$$

называется *ограниченной обратной связью, осуществляющей движение (2), если 1) $u(t, x_f(t)) = u_f(t)$, $t \geq 0$; 2) $|u(t, x)| \leq L$, $x \in G$, $t \geq 0$; 3) замкнутая система*

$$\dot{x} = Ax + bu(t, x), \quad x(0) \in G, \quad (5)$$

имеет решение $x(t)$, $t \geq 0$; 4) решение $x = x_f(t)$, $t \geq 0$, системы (5) асимптотически устойчиво.

Синтез обратных связей (4), обладающих перечисленными свойствами, и есть основная задача теории следящих систем. Следуя концепции Ляпунова из классической теории устойчивости о невозмущенном – возмущенном движениях, приведем другую (эквивалентную) постановку задачи осуществления движений.

Опираясь на уравнение (1) (невозмущенного движения) и заданное движение, введем новые переменные $y(t) = x(t) - x_f(t)$, $v(t) = u(t) - u_f(t)$, $t \geq 0$. Их поведение подчиняется уравнению (возмущенного движения)

$$\dot{y} = Ay + bv, \quad (6)$$

и неравенствам $-L - u_f(t) \leq v(t) \leq L - u_f(t)$, $t \geq 0$.

В результате, задача устойчивого осуществления движения (2) системой (1) с постоянным ограничением на управление свелась к задаче стабилизации тривиального решения $y(t) = 0$, $t \geq 0$, системы (6) управлениями с переменными (во времени) ограничениями.

Обратную связь (2), $t = 0, \nu, 2\nu, \dots$, назовем дискретной (с периодом квантования $\nu > 0$), если порождаемая им траектория замкнутой системы (5) с начальным условием $x(0) = x_0$ строится по следующему правилу

$$\dot{x} = Ax + bu(t), \quad x(0) = x_0, \quad u(t) = u(k\nu, x(k\nu)), \quad t \in [k\nu, (k+1)\nu[, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (7)$$

Для построения обратных связей вводится вспомогательная (сопровождающая) задача оптимального управления.

2. Сопровождающая задача оптимального управления Функцию $u(t)$, $t \in T = [0, \Theta]$, $\Theta = N\nu$, назовем дискретным управлением с периодом квантования $\nu > 0$, если $u(t) = u((k-1)\nu)$, $t \in [(k-1)\nu, k\nu[, \quad k = 1, \dots, N$.

Пусть $\tau = k\nu$ – произвольный момент времени. В классе дискретных управлений рассмотрим задачу оптимального управления

$$B_\Theta(\tau, z) = \min \int_\tau^{\tau+\Theta} |u(t) - u_f(t)| dt, \quad (8)$$

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad x(\tau) = z, \quad x(\tau + \Theta) = x_s(\tau + \Theta), \quad \tau \geq 0,$$

$$|u(t)| \leq L, \quad t \in T = [\tau, \tau + \Theta],$$

где $x_s(\tau + \Theta)$ – прогнозируемое положение задающего движения, построенное по реализовавшимся значениям задающего движения в моменты $\tau - 2\nu$, $\tau - \nu$, τ , τ – текущий момент времени.

Обозначим: $u^0(t|\tau, z)$, $t \in T$, – оптимальное программное управление задачи (8) для позиции (τ, z) , $G_\Theta(\tau)$ – множество векторов $z \in R^n$, для которых задача (8) с фиксированным τ имеет решение.

Для любого $\varepsilon > 0$ можно указать такое $\Theta < \infty$, что в ε -окрестности множества $G_\Theta(\tau)$ содержатся все состояния, из которых можно попасть в точку $x_f(\tau + \Theta)$ за конечное время, используя дискретные управления, удовлетворяющие неравенству $|u(t)| \leq L$, $t \geq \tau$.

Функцию

$$u^0(\tau, z) = u^0(0|\tau, z), \quad z \in G_\Theta(\tau), \quad \tau = k\nu, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (9)$$

будем называть оптимальным (стартовым) управлением типа обратной связи.

В качестве обратной связи (4), решающей задачу осуществления движения, была взята функция (9):

$$u(t, x) = u^0(t, x), \quad x \in G_\Theta, \quad t \geq 0.$$

Описывается алгоритм построения оптимальной обратной связи. Результаты иллюстрируются на примере динамической системы четвертого порядка.

Список литературы

1. Айзерман М.А. Лекции по теории автоматического регулирования. М.: Физматгиз, 1958.
2. Габасов Р., Кириллова Ф.М., Ружицкая Е.А. Решение классической задачи регулирования методами оптимального управления // АиТ. 2001. №6. С.18-29.
3. Gabasov R., Kirillova F.M., Prischepova S.V. Optimal Feedback Control. Lectures Notes in Control and Information Sciences (M.Thoma ed.), Springer. Berlin-London. 1995. – V.207.

СИНТЕЗ СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ ЗАДАННОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ МИМО-СИСТЕМ

Н.И. Сельвесюк

Военно-воздушная инженерная академия им. Н.Е. Жуковского, Планетная 3, 125190 Москва, Россия
selvesuk@mail.ru

Введение. В докладе представлен новый метод синтеза регуляторов в обратной связи для МИМО-систем с учетом случайных возмущений. Целью синтеза является стабилизация системы и обеспечение заданной точности управления по отдельным параметрам объекта. Требования к точности формулируются через значения дисперсий регулируемых выходов, что является наиболее естественным на практике. Метод основан на результатах нового направления анализа и синтеза линейных МИМО-систем – технологии вложения систем [1].

1. Постановка задачи синтеза. При решении задачи синтеза на основе предлагаемого метода используются линеаризованные относительно невозмущенных траекторий модели объекта вида

$$\dot{x}(t) = A_x x(t) + B_x u(t) + G_x w(t), \quad y(t) = C_x x(t), \quad z(t) = D x(t). \quad (1)$$

Здесь $x \in \mathbb{R}^{n_x}$ – вектор состояния обобщенной модели, включающей формирующие фильтры для возмущений; $u \in \mathbb{R}^{n_u}$ – вектор внутренних управлений; w – вектор случайных возмущений; $y \in \mathbb{R}^{n_y}$ – вектор измеряемых выходов объекта; $z \in \mathbb{R}^{n_z}$ – вектор регулируемых параметров объекта. Полагается, что пара (A_x, B_x) стабилизируема, пара (A_x, G_x) – управляема, пара (C_x, A_x) – наблюдаема.

Случайные возмущения представляют собой стационарные гауссовские случайные процессы с заданными спектральными плотностями $S_w(\omega)$. Учет спектрального состава возмущений осуществляется с помощью формирующих фильтров, включаемых в состав модели объекта (1). На вход фильтров подается белый шум с заданной интенсивностью Q .

Требования к точности управления задаются в виде ограничений на значения дисперсий регулируемых параметров и формализуются через диагональные элементы соответствующей ковариационной матрицы: $\sigma_{z_i}^2 \leq \gamma_i$, $i = \overline{1, n_z}$, $\gamma_i > 0$, $\sigma_z^2 = \text{diag}(P_z)$, $P_z = M\{z(t)z^T(t)\}$.